VATIMETRO DE RF MULTIRRANGO AD81050

AD INSTRUMENTS

- **Cumple los requisitos para instalador Tipo D según norma ICT.**
- **Frecuencia desde 25 a 1000 MHz.**
- **Potencia con cinco márgenes de medida desde 5 W hasta 500 W.**
- **Medida de potencia directa y potencia reflejada.**
- **Funcionamiento autónomo, no necesita baterías.**
- **Display de aguja de 4 ½".**
- **Conector tipo "Quick Match".**
- **Elemento detector rotativo sin necesidad de otros detectores.**
- **Cargas artificiales desde 5 a 500 W opcionales.**

ESPECIFICACIONES

Márgenes de potencia	5, 15, 50, 150, 500 W, fondo de escala; (150W máximo de 800 a 1000MHz)
Margen de frecuencia	25 a 1000 MHz
Precisión de corrección	
25 a 100 MHz	± 7 del fondo de escala, utilizando la tabla de corrección
100 a 512 MHz	± 6 del fondo de escala, corrección no necesaria
512 a 1000 MHz	± 7 del fondo de escala, corrección no necesaria
Pérdidas de inserción	
25 a 512 MHz	0,10 dB max.
512 a 1000 MHz	0,15 dB max.
VSWR	
25 a 512 MHz	1,08 max.
512 a 1000 MHz	1,12 max.
Elemento detector	Banda ancha (25 a 1000 MHz, 500 W max.), fijo, rotativo para la medida de Potencia directa y reflejada
Dimensiones / Peso	A. 127 x Al. 185 x Pr. 102 mm / 1,8 Kg
Conectores	"Quick Match", estándar Tipo N hembra (BNC, UHF, TNC macho o hembra opcionales)
Cargas artificiales opcionales	AD4005 (5W, 4 GHz), AD4050 (50W, 4 GHz) y AD4150 (150W, 4 GHz), AD4170 (500W, 2,4 GHz)