

AR-DOME1

Arenti Optics Cámara inteligente
Wifi 2.4 GHz | Resolución 2K / 3MP
Control PT motorizado | IR hasta 10 m
Grabación en MicroSD o Nube
Detección de humanos | Modo
privacidad
App Arenti | Compatible Google y
Alexa



Arenti Optics
Cámara WiFi inteligente
Movimiento horizontal y vertical motorizado
Sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución 2K / 3MP (2304 x 1926)
Lente 3.6 mm / Ángulo de visión 120°
Visión nocturna con IR Alcance 10 m
Compresión H.264
Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Detección de movimiento (zonas personalizables)
Inteligencia artificial para detección de humanos
Detección de sonido
Audio bidireccional (micrófono y altavoz) con reducción de ruido
Modo privacidad Geofencing: Ocultación de lente cuando el móvil se encuentra en la misma red que la cámara
Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB (no incluida)
Grabación en nube opcional (servicio bajo suscripción)
Compatible con App Arenti
Compatible con Google Assistant y Alexa Echo
Compatible con grabadores NVR mediante protocolo ONVIF
Premio Red Dot al diseño

Especificaciones

Marca	Arenti (Serie Optics)
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2K / 3MP (2304 x 1926)
Lente	3.6 mm / Ángulo de visión 120°
Control PT motorizado	Vertical: -20 ~90° / Horizontal: 0 ~350°
Iluminación mínima	Color 0.01Lux@F1.2; B/N 0.001Lux@F1.2
Iluminación nocturna	0 Lux IR Alcance hasta 10 m
Mejoras de imagen	Exposición automática, DWDR, filtro IR cut
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) con reducción de ruido
Interfaz de red	WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Protocolo de comunicación	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Seguridad y privacidad	Seguridad mediante cifrado de red, de transmisión de vídeo y nube Autenticación de usuario, AES-128, SSL Modo privacidad con ocultación de lente
Compatibilidad	Protocolo privado (app y nube) y Onvif (grabación en NVR)
Compresión	H.264
Tasa de bits generada	32 Kbps ~ 2 Mbps
Detección	Detección de movimiento con zona personalizable Inteligencia artificial de detección de humanos Detección de sonido
Acceso Plug&Play	P2P, con escaneo de código QR
Grabación	Grabación continua o por evento de detección Almacenamiento interno en tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube bajo suscripción (periodo inicial gratuito)
Notificación eventos	Notificación Push y grabación de vídeo e imagen en tarjeta o nube
Acceso remoto	App Arenti (iOS y Android) Compatible con Google Assistant y Amazon Echo
Smart Home	Bombillas y enchufes inteligente Arenti o compatibles Escenas inteligentes programables Reproducción de melodías musicales a través del altavoz
Uso	Interior
Alimentación	DC 5 V / 1 A, 4.5W
Dimensiones / Peso	70 (Ø) x 102 (Al) / 159 g