

# YD-604

Retenedor electromagnético

Para puerta sencilla

Fuerza de retención 50 Kg

Botón de accionado manual

Alimentación a 24V DC

Montaje en pared o soporte



Retenedor de puerta de emergencia

Fuerza de sujeción hasta 50Kg

Botón de cerrado manual

Apto para puertas individuales y dobles

DC24V

# Especificaciones

**Tipo de puerta** Sencilla, 1 hoja abatible y puertas RF

**Modo de cerrado** Señal de relé o botón de apertura manual

**Fuerza de retención** 50 Kg

**Alimentación** DC 24 V/ 70 mA

**Señal** Sensor de estado puerta y cierre NO/NC

**Dimensiones de Placa de imantación** 65 (Al) x 65 (An) x 41 (Fo) mm (Acero retenedor 54 mm)

**Dimensiones Retenedor** 40 (Fo) x 85 (Al) x 70 (An) mm

**Peso** 400 g

**Temperatura** 0° C ~ +55° C