SF-MNT10BNC-XGA

Monitor SAFIRE LED 10"

Diseñado para videovigilancia

Formato 4:3

VGA, HDMI, BNC loop y Audio

Resolución 1024x768

Altavoces integrados

Safire
Monitor LED 10"
Específico para CCTV
Formato 4:3
Número de colores 16.7 M
Resolución XGA (1024x768)
Brillo 350 cd/m2
Coeficiente de contraste de imagen 800:1
Tiempo de respuesta 12 ms
1 entrada / 1 salida de vídeo BNC
1 entrada de audio jack 3.5 mm
Altavoces incorporados
Entradas de video adicionales: VGA y HDMI
Sin distorsión en la imagen

Especificaciones

Tamaño (pulgadas)	9.7"
Número de colores	16.7 M
Resolución	1024x768
Ángulo de visión	178º
Brillo	350 cd/m2
Coeficiente de contraste	800:1
Tiempo de respuesta	12 ms
Soporte VESA	100x100
Características especiales	Menú OSD miltilingüe / 3D-DNR / Salida de vídeo BNC loop
Audio	Entrada conector Jack 3.5mm | Sonido STEREO
Entrada / Salida	D-Sub (VGA), HDMI, BNC IN / BNC OUT
Frecuencia de señal de vídeo	60~75 Hz(V)
Consumo de energía	Funcionamiento 10W
Alimentación	12V DC
Dimensiones	246 (Largo) x 43 (Ancho) x 173 (Alto) mm